

DALI-2 MC

Tasterkoppler mit 4 Eingängen zum Anschluss von potentialfreien Tastern oder Schaltern. Jedem Eingang können Wirkbereich, Schaltverhalten und DALI Kommandos zugewiesen werden.

Funktion:

Integrierter DALI-2 Application Controller dadurch stehen Sequenzen, Makros und weitere Funktionen zur Verfügung

Multimasterfähig: Ja, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden

Unterstützt: kurzen Tastendruck, langen Tastendruck (mit Wiederholung für dimmen) und «Toggle »

DALI DT8 TC und RGB(W) Steuerung über den Application Controller möglich

Neu: Alternative Tastenfunktion, jedem der Eingänge kann zusätzlich eine zweite Funktion zugeordnet werden, die über ein Szenen-Kommando am DALI Bus oder über einen Schalter am Eingang 4 aktiviert/deaktiviert werden kann.

Allgemeine Daten:

Umgebungstemperatur: -20°C bis +75°C

Betriebstemperatur: -20°C bis +75°C

rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend: 15%...90%

Schutzart Gehäuse: IP40

Schutzart Klemmen: IP20

Abmessungen: 40mm x 28 mm x 15mm

Farbe: Grau

Montage: Einbau in Installationsdose / Integration in Schutzklasse II Geräte

Max. Bemessungstemperatur tc: 75°C

Spannungsbereich: 9,5Vdc...22,5Vdc

Typische Stromaufnahme DALI (16,5V): 1,7mA

Max. Stromaufnahme DALI (22,5V): 2mA

Eingang:

Art des Eingangs: Potentialfreie Taster / Schalter

Anzahl der Eingänge: 4

Steuerimpulslänge min.: 40ms

Steuerimpulslänge langer Tastendruck: einstellbar von 200-5100ms

Max. Leitungslänge der Tastereingänge: 50cm

Fabrikat Lunatone, Typen

Art. Nr. 86459532-2-app GTIN 9010342013492 Auslieferungszustand App-Controller aktiviert

Art. Nr. 86459532-2-int GTIN 9010342013492 Auslieferungszustand: Instanzen aktiviert

Art. Nr. 86459532-NFC GTIN 9010342012730 Auslieferungszustand: App-Controller aktiviert

(NFC Variante für einfache, kontaktlose Konfiguration mit LUNATONE NFC Smartphone App)